

**Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Strausberg GmbH - nachfolgend als SSG bezeichnet - zur „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung vom 01.11.2006 (Niederspannungsanschlussverordnung - NAV – BGBl. I S. 2477) zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 29. August 2016 (BGBl. I S. 2034)**

**1. Geltungsbereich**

Der Geltungsbereich der Ergänzenden Bedingungen, insbesondere der pauschalen Kostensätze, bezieht sich auf Netzanschlüsse bis 155 kW (250A bei  $\cos\varphi=0,90$ ). Netzanschlüsse größer 155 kW werden gesondert kalkuliert. Netzanschlüsse von 156 kW bis 300 kW können bei vorhandener Netzkapazität und Netzverträglichkeit als Niederspannungsnetzanschlüsse errichtet werden, jedoch gelten nicht die pauschalen Kostensätze. Netzanschlüsse mit einer Leistung größer 300 kW werden vorrangig als Mittelspannungsnetzanschlüsse errichtet. Für Netzanschlüsse und deren Nutzung gelten im Netz der Stadtwerke Strausberg GmbH die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) nach Maßgabe des § 20 NAV. Diese gehören zu den Ergänzenden Bestimmungen.

**2. Anschlusspreis**

Die dem Anschlussnehmer berechneten Kostenanteile für den Netzanschluss werden als Anschlusspreis ausgewiesen. Dieser kann enthalten:

- Netzanschlusskosten (Herstellung oder Änderung) gemäß §9 NAV
- Erstinbetriebsetzungskosten gemäß §14 NAV
- Baukostenzuschuss gemäß §11 NAV
- Montagekosten für Mess- und Steuereinrichtungen

Hinzu kommt die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe.

**3. Netzanschlusskosten**

**3.1** Der Anschlussnehmer erstattet der SSG die Kosten für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses gem. §9 NAV nach den folgenden Pauschalsätzen:

Für die Verbindung des Verteilungsnetzes mit der elektrischen Anlage (Kundenanlage), beginnend an der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endend an der Hausanschlussversicherung zahlt der Anschlussnehmer:

Pauschalbetrag für Hausanschluss im Gebäude inklusive der Länge des Hausanschlusskabels **bis zu 100 m:**

	<b>netto</b>	<b>brutto</b>
- Anschlüsse 1x3x100A:	1.016,12 Euro	1.209,18 Euro
- Anschlüsse 1x3x250A:	1.086,32 Euro	1.292,72 Euro
- bei Mehrlänge erhöht sich dieser Betrag pro Meter um:	23,24 Euro	27,66 Euro

Pauschalbetrag für Hausanschluss in Hausanschlussssäulen (Außenanschluss an der Grundstücksgrenze) bei einer Länge des Hausanschlusskabels **bis zu 30 m:**

	<b>netto</b>	<b>brutto</b>
- Anschlüsse 1x3x100A:	862,77 Euro	1.026,70 Euro
- Anschlüsse 1x3x250A:	932,97 Euro	1.110,23 Euro
- bei Mehrlänge erhöht sich dieser Betrag pro Meter um:	23,24 Euro	27,66 Euro

Pauschalbetrag für Hausanschluss in kundeneigenen Zähleranschlussssäulen (Außenanschluss an der Grundstücksgrenze) bei einer Länge des Hausanschlusskabels **bis zu 30m:**

	<b>netto</b>	<b>brutto</b>
- Anschlüsse 1x3x100A:	795,10 Euro	946,17 Euro
- Anschlüsse 1x3x250A:	822,10 Euro	978,30 Euro
- bei Mehrlänge erhöht sich dieser Betrag pro Meter um:	23,24 Euro	27,66 Euro

**3.2** Für Hausanschlüsse > 250A sowie Hausanschlüsse, die nach Art, Dimension oder Lage von üblichen Hausanschlüssen wesentlich abweichen, treten an die Stelle der unter Punkt 3.1 genannten Beträge die individuell ermittelten Kosten.

**3.3** Wird ein Freileitungsanschluss auf Wunsch des Kunden durch einen Kabelanschluss ersetzt, sind die hierdurch entstehenden Kosten nach Ziffer 3.1 vom Anschlussnehmer zu erstatten.

**3.4** Bei der Umliegung eines Kabelhausanschlusses aus Gründen, die der Anschlussnehmer verursacht hat, sind die hierdurch entstehenden Kosten vom Anschlussnehmer zu erstatten.

**3.5** Bei Umliegung von Außenanschlüssen in das Gebäude **bis zu 70m** werden folgende Pauschalbeträge erhoben:

	<b>netto</b>	<b>brutto</b>
- HAS/ZAS 100A gegen Hausanschluss am/im Gebäude 100A:	350,96 Euro	417,64 Euro
- HAS/ZAS 250A gegen Hausanschluss am/im Gebäude 250A:	454,73 Euro	541,13 Euro
- bei Mehrlänge erhöht sich dieser Betrag pro Meter um:	23,24 Euro	27,66 Euro

**3.6** Wird durch den Anschlussnehmer der Austausch eines Hausanschlusskastens oder einer Hausanschlussssäule (ohne Leistungserhöhung) verlangt, werden folgende Pauschalbeträge erhoben:

	<b>netto</b>	<b>brutto</b>
- Austausch eines 100A – Hausanschlusskastens (1x3x100A):	nach Aufwand	nach Aufwand
- Austausch eines 250A – Hausanschlusskastens (1x3x250A):	nach Aufwand	nach Aufwand
- Austausch einer 100A – Hausanschlussssäule (1x3x100A):	nach Aufwand	nach Aufwand
- Austausch einer 250A – Hausanschlussssäule (1x3x250A):	nach Aufwand	nach Aufwand

**3.7** Die SSG gewährt dem Anschlussnehmer für den von ihm geleisteten Tiefbauanteil einen Rabatt, welcher mit dem Anschlusspreis verrechnet wird:

	<b>netto</b>	<b>brutto</b>
- Rabatt auf Tiefbau pro Meter Graben:	6,82 Euro	8,12 Euro

**4. Erstinbetriebsetzungskosten**

Der Anschlussnehmer erstattet der SSG die Kosten für die Erstinbetriebsetzung des Netzanschlusses gemäß § 14 NAV nach dem folgenden Pauschalsatz:

	<b>netto</b>	<b>brutto</b>
- Erstinbetriebsetzung des Netzanschlusses	51,46 Euro	61,24 Euro

## 5. Baukostenzuschuss (§ 11 NAV)

Die Stadtwerke Strausberg GmbH erhebt bei der Erstellung von Anschlüssen bzw. für die Erhöhung der Anschlussleistung bestehender Anlagen vom Anschlussnehmer einen Baukostenzuschuss (BKZ) in Höhe von 50 % der umlegbaren Gesamtkosten, gemäß der gesetzlichen Regelung.

Nach § 11 Abs. 3 NAV wird ein BKZ nur für den Teil der Leistungsanforderung erhoben, der eine Leistungsanforderung von 30 Kilowatt übersteigt.

Derzeit beträgt der BKZ in der Netzebene Niederspannung für die 30 kW übersteigende Leistungsanforderung:

<b>netto</b>	<b>brutto</b>
27,95 €/kW	33,26 €/kW

Für die Leistungsanspruchnahme gilt die maximal zeitgleiche Leistung am Netzanschluss unter Berücksichtigung der Durchmischung der jeweiligen Leistungsanforderungen.

Beispiel: Berechnung BKZ anhand Leistungsermittlung Anschluss von Wohneinheiten DIN 18015 (auszugsweise)

Wohneinheit	beantragte Leistung am Hausanschluss in [kW]	BKZ Leistung am Hausanschluss in [kW]
1	14,5	0,0
2	24,0	0,0
3	31,0	1,0
4	36,0	6,0
5	40,5	10,5
6	44,0	14,0
7	47,5	17,5

Grundlage für die Festsetzung der durchmischten Leistungsanteile je Anschlussnutzer ist das BKZ-Bewertungsverfahren der Stadtwerke Strausberg GmbH.

Eine Nachberechnung des BKZ erfolgt, wenn der Anschlussnehmer seine Leistungsanforderung erheblich über das der ursprünglichen Berechnung zugrunde liegende Maß hinaus erhöht. Dies ist gegeben, wenn sich die Leistungsanforderung um mindestens 5 % gegenüber der ursprünglichen Leistungsanforderung erhöht.

## 6. Montagekosten für Mess- und Steuereinrichtungen

6.1 Für die Montage und/oder Demontage ohne Kosten für die Mess- oder Steuereinrichtung bzw. Zähleranlagen werden dem Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer folgende Pauschalkosten berechnet:

	<b>netto</b>	<b>brutto</b>
- Direktzähleinrichtung Standardlastprofil (SLP):	51,46 Euro	61,24 Euro
- jede weitere Direktzähleinrichtung (SLP) am selben Netzanschluss bei einmaliger Anfahrt:	17,15 Euro	20,41 Euro
- Wandlerzähleinrichtung Standardlastprofil:	102,92 Euro	122,47 Euro
- Lastgangzähleinrichtung (Direktmessung):	154,38 Euro	183,71 Euro
- Lastgangzähleinrichtung (Wandermessung):	205,84 Euro	244,95 Euro
- Schaltuhr bzw. sonstigen Steuereinrichtung:	25,73 Euro	30,62 Euro

6.2 Für die Erneuerung von Plomben von nicht gemessenen Anlagenteilen der Anschlussnehmeranlage:

	<b>netto</b>	<b>brutto</b>
- Erneuerung widerrechtlich entfernter Plomben:	51,46 Euro	61,24 Euro

6.3 Für jede vom Anschlussnehmer oder -nutzer zu vertretende erfolglose Anfahrt zur Erbringung der Leistungen nach 6.1 (z. B. Nichtanwesenheit nach Terminabsprache, verwehrt Zugang zur Messeinrichtung) werden die nachfolgend ausgewiesenen Kosten berechnet:

	<b>netto</b>	<b>brutto</b>
- vergebliche Anfahrt:	51,46 Euro	61,24 Euro

## 7. Antrag, Angebot und Fälligkeit

7.1 Die Herstellung sowie Veränderung des Netzanschlusses auf Veranlassung des Anschlussnehmers sind unter Verwendung der von der SSG zur Verfügung gestellten Vordrucke oder vergleichbarer Vordrucke anderer Netzbetreiber zu beantragen.

7.2 Jedes Grundstück, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, bzw. jedes Gebäude, dem eine eigene Hausnummer zugeteilt wurde, ist über einen eigenen Netzanschluss an das Verteilnetz anzuschließen, soweit dem keine berechtigten Interessen des Anschlussnehmers entgegenstehen.

7.3 Die SSG macht dem Anschlussnehmer ein schriftliches Vertragsangebot auf Anschluss seines Grundstücks bzw. Gebäudes an das Verteilnetz bzw. auf Veränderung des Netzanschlusses. Diesem sind die Netzanschlusskosten, ggf. die Höhe des Baukostenzuschusses und die Kosten für die Erstinbetriebsetzung und Montage der Messeinrichtungen zu entnehmen. Der Anschlussnehmer erteilt der SSG schriftlich den Auftrag zur Herstellung oder Veränderung des Netzanschlusses, indem er das Angebot unterzeichnet und damit bestätigt.

7.4 Der Baukostenzuschuss wird zugleich mit den Hausanschlusskosten bei Fertigstellung des Hausanschlusses fällig, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Rechnung. Von der Zahlung des Baukostenzuschusses und der Netzanschlusskosten kann die Inbetriebnahme der elektrischen Anlage abhängig gemacht werden.

## 8. Auswechslung von Hausanschluss Sicherungen

Für die Auswechslung von defekten Hausanschluss Sicherungen wird folgende Pauschale erhoben:

	<b>netto</b>	<b>brutto</b>
- für das Auswechslern defekter Hausanschluss Sicherungen:	51,46 Euro	61,24 Euro

Der Betrag wird jedoch nicht berechnet, wenn die tatsächlich eingesetzte Hausanschluss Sicherung nicht mindestens der Größe entspricht, für die der Baukostenzuschuss berechnet wurde und kein elektrischer Kurzschluss in der Kundenanlage das Abschmelzen der Sicherung verursacht hat.

## 9. Nachprüfung von Messeinrichtungen

9.1 Der Netznutzer kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtung durch die Eichbehörde oder eine anerkannte Prüfstelle im Sinne des §39 (2) MessEG verlangen. Soweit der Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer die Kosten der Nachprüfung zu tragen hat, ergeben sich die zu erstattenden Kosten aus der Gebührenordnung zum Mess- und Eichwesen in der jeweils geltenden Fassung zuzüglich der Kosten für die Montage- und Demontage gem. Ziffer 5.1.

9.2 Die Kosten werden nicht berechnet, wenn die Prüfung der Messeinrichtung ergibt, dass die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschritten wurden.

9.3 Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei der SSG, sondern beim Messstellenbetreiber, so ist die SSG zeitgleich mit der Antragstellung zu benachrichtigen.

## 10. Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung

10.1 Für die Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung im Sinne des § 24 NAV wird keine Umsatzsteuer erhoben.

10.2 Für die Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung (gem. § 24 Abs. 5 NAV) an der anschlussnehmereigenen Trennvorrichtung am Zählerplatz werden berechnet:

	<b>netto</b>	<b>brutto</b>
- Unterbrechung der Versorgung (umsatzsteuerfrei)	37,17 Euro	-
- Wiederherstellung während der üblichen Geschäftszeiten:	21,28 Euro	25,32 Euro

10.3 Ist eine beantragte Wiederinbetriebnahme nach Punkt 10.2 der elektrischen Anlage aufgrund festgestellter Mängel an der Anlage nicht möglich, werden dem Anschlussnehmer gem. § 14 Abs. 3 NAV hierfür für alle etwaigen weiteren vergeblichen Inbetriebsetzungen berechnet:

	<b>netto</b>	<b>brutto</b>
- innerhalb der Regelarbeitszeit:	21,28 Euro	25,32 Euro

10.4 Ist eine Unterbrechung des Anschlusses bzw. der Anschlussnutzung durch zwangsweise, physische bzw. technische Trennung des Netzanschlusses notwendig, so werden folgende Kosten berechnet, mindestens jedoch die Kosten unter 10.2:

	<b>netto</b>	<b>brutto</b>
- Trennen des Netzanschlusses am Anschlusskabel	nach Aufwand	-
- Wiederherstellen des Netzanschlusses am Anschlusskabel	nach Aufwand	nach Aufwand

## 11. Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung (zu § 19 StromGVV)

11.1 Die Kosten eines Zahlungsverzuges, einer Einstellung der Versorgung sowie der Wiederaufnahme der Versorgung werden pauschal in Rechnung gestellt. Es gelten folgende Pauschalsätze:

	<b>netto</b>
- Mahnkosten pro Mahnschreiben (umsatzsteuerfrei)	2,00 Euro
- Nachinkassogang/Botengang (umsatzsteuerfrei)	37,17 Euro

Diese Kosten unterliegen nicht der Umsatzsteuer und sind sofort fällig.

11.2 Die für die Unterbrechung bzw. Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung zu erstattenden Kosten ergeben sich aus dem Punkt 10.

## 12. Zeitlich befristete Anschlüsse bis 250A (1 Jahr)

Für die Herstellung der Verbindung zum bzw. die Demontage vom Verteilungsnetz, die Inbetriebnahme bzw. Außerbetriebnahme eines zeitlich begrenzten Anschlusses (z. B. Baustrom) zzgl. Messeinrichtung werden dem Kunden berechnet:

	<b>netto</b>	<b>brutto</b>
- Anschluss an Ortsnetzlabel	233,02 Euro	277,29 Euro
- Anschluss an Kabelverteiler	128,65 Euro	153,09 Euro
- Anschluss an bestehenden Netzanschluss	51,46 Euro	61,24 Euro

## 13. Datenschutz

Sämtliche Kundendaten werden im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen erhoben, verarbeitet und gespeichert und stehen ausschließlich der SSG zur Nutzung zur Verfügung. Eine Weitergabe an Dritte wird ausgeschlossen, soweit keine gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen zur Weitergabe von Daten bestehen.

## 14. Inkrafttreten

Diese "Ergänzenden Bedingungen" treten mit Wirkung vom 01.03.2019 in Kraft. Die NAV und die Ergänzenden Bedingungen werden auf Verlangen unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

## 15. Änderungsvorbehalt

Die SSG behält sich eine Änderung der „Ergänzenden Bestimmungen zur NAV“ vor. Die geänderte Fassung wird nach § 4 Abs. 3 NAV jeweils zum Monatsbeginn nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam.

## 16. Wirtschaftliche Unzumutbarkeit

Die Bestimmungen der Ziffer 1 und 2 gelten nicht für Fälle der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit gem. 18 Abs. 1 EnWG.

## 17. Beratung

Als Ansprechpartner und zur Beratung steht Ihnen unser Kundenservice, Tel. 03341 /345 345 zu den veröffentlichten Sprechzeiten zur Verfügung.

**Gültig ab 01.03.2019**